



YOU ASKED FOR A  
MACHINE  
WE GAVE YOU A  
FRIEND

Garden and power tools  
www.villager.eu

**Villager®**

## VILLY 3740 E

Bar kod: 8605032616513

Br. artikla: 066364



### Opis uređaja:

Uređaj dizajniran za košenje travnjaka pomoću metalnog noža.

### Opis tržišta:

Velika raznolikost.

### Definicija uređaja:

Mašina koja služi za košenje travnjaka koju pokreće elektro-motor pogonjen baterijom, gde košenje znači to da rezni alat deluje u ravni približno paralelnoj tlu i koja koristi tlo za određivanje visine košenja pomoću točkova.

### Tipična upotreba:

Košenje travnjaka i skupljanje pokošene trave približno 20 puta u toku jedne godine.

### Izazov:

Zadržati kvalitet košenja i dobre performanse skupljanja trave, a pritom smanjiti emisiju buke

### Period upotrebe:

Period vegetacije,  
U generalnom smislu od proleća  
do jeseni.

### Vrsta upotrebe

Na privatnim travnjacima.

### Tehničke karakteristike proizvoda:

#### Tip motora

Elektro-motor bez četkica

#### Tip baterije

Fuse 18 V, Li-ion

#### Napon

36 V (2 x 18 V)

#### Površina košenja sa punom baterijom

350 m<sup>2</sup>

#### Brzina praznog hoda

2900 o/min

#### Prečnik košenja

370 mm

#### Visina košenja

25/35/45/55/65/75 mm

#### Zaštitna klasa

III

#### Tip zaštite

IPX1

#### Tip kućišta

Polipropilensko

#### Tip pogona

Gurajući

#### Zapremina korpe za sakupljanje trave

35 l

#### Masa

16 kg

### Oprema

#### Color box



FUSE baterija 2x3 Ah  
Punjač 2.4 A  
Indikator stanja baterije

|                                     | Funkcije                                                                            | Košnje<br>Sakupljanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Edition                                                                             | Normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Buka:                               | Nivo zvučnog pritiska(Lpa)<br>K=3 dB(A)                                             | 71.3 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Nivo zvučne snage(LwA)<br>K=3 dB(A)                                                 | 84.1 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Garantovani nivo zvučne snage LwA                                                   | 86 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vibracije:                          | Vibracije, K=1.5m/s <sup>2</sup>                                                    | 0.59 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis specifičnih<br>karakteristika: |    | <b>Fuse 18 V</b><br><b>višestruko duži životni vek</b><br>Fuse 18 V baterije su zasnovane na Li-ion tehnologiji. Ove baterije imaju do tri puta duži životni vek od Ni-Cd baterija sličnih karakteristika.                                                                                                                              |
|                                     |   | <b>Fuse 18 V</b><br><b>zaštita od samopražnjenja</b><br>Fuse 18 V bateriju možete odložiti na nekoliko meseci bez bojazni da će doći do pražnjenja i gubitka snage.                                                                                                                                                                     |
|                                     |  | <b>Fuse 18 V</b><br><b>dugoročno visoke performanse</b><br>Fuse 18 V baterije pokazuju gotovo identične performanse na početku i kraju svog radnog veka.                                                                                                                                                                                |
|                                     |  | <b>Fuse 18 V</b><br><b>baterije bez memorijskog efekta</b><br>Bateriju možete puniti bilo kada i bez obzira na stepen ispražnjenosti i bojazni od gubitka kapaciteta.                                                                                                                                                                   |
|                                     |  | <b>Fuse 18 V</b><br><b>štedi novac i prostor</b><br>Kupovinom jedne baterije (u nekim slučajevima dve) i jednog punjača štedite pri kupovini sledećeg Fuse alata, jer ćete kupiti samo alat (bare tool) i time izbeći nepotrebne troškove kupovine novog seta baterije i punjača, a samim tim i uštedeti na prostoru u Vašoj radionici. |

**Dodatna oprema:**



**Baterija Fuse 18 V / 2 Ah**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Br. artikla            | 056370        |
| Tip baterije           | Li-ion, 18 V  |
| Kapacitet baterije     | 2 Ah          |
| Bar kod                | 8605032611624 |
| Br. kom. u trans. pak. | 20            |



**Baterija Fuse 18 V / 4 Ah**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Br. artikla            | 056371        |
| Tip baterije           | Li-ion, 18 V  |
| Kapacitet baterije     | 4 Ah          |
| Bar kod                | 8605032611631 |
| Br. kom. u trans. pak. | 20            |



**Baterija Fuse 18 V / 1.5 Ah**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Br. artikla            |              |
| Tip baterije           | Li-ion, 18 V |
| Kapacitet baterije     | 1.5 Ah       |
| Bar kod                |              |
| Br. kom. u trans. pak. |              |



**Baterija Fuse 18 V / 3 Ah**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Br. artikla            |              |
| Tip baterije           | Li-ion, 18 V |
| Kapacitet baterije     | 3 Ah         |
| Bar kod                |              |
| Br. kom. u trans. pak. |              |



**Punjač Fuse 1.65 A**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Br. artikla            | 056372        |
| Napon                  | 230 V ~ 50 Hz |
| Snaga                  | 40 W          |
| Bar kod                | 8605032611648 |
| Br. kom. u trans. pak. | 20            |



**Brzi punjač Fuse 2.4 A**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Br. artikla            | 056373        |
| Napon                  | 230 V ~ 50 Hz |
| Snaga                  | 70 W          |
| Bar kod                | 8605032611655 |
| Br. kom. u trans. pak. | 20            |



#### Brzi punjač Fuse 4 A

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Br. artikla            | 058974        |
| Napon                  | 230 V ~ 50 Hz |
| Snaga                  | 105 W         |
| Bar kod                | 8605032612294 |
| Br. kom. u trans. pak. | 4             |

#### Brzi punjač Fuse 2 x 3.5 A

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Br. artikla            | 058189        |
| Napon                  | 230 V ~ 50 Hz |
| Snaga                  | 200 W         |
| Bar kod                | 8605032612294 |
| Br. kom. u trans. pak. | 10            |

Dimenzije transportnog pakovanja (mm)

Br. kom. u transportnom pakovanju - 1

