



YOU ASKED FOR A
MACHINE
WE GAVE YOU A
FRIEND

Garden and power tools
www.villager.eu

Villager®

VILLY 4340 E

Bar kod: 8605032616520

Br. artikla: 066365



Opis uređaja:

Uređaj dizajniran za košenje travnjaka pomoću metalnog noža.

Opis tržišta:

Velika raznolikost.

Definicija uređaja:

Mašina koja služi za košenje travnjaka koju pokreće elektro-motor pogonjen baterijom, gde košenje znači to da rezni alat deluje u ravni približno paralelnoj tlu i koja koristi tlo za određivanje visine košenja pomoću točkova.

Tipična upotreba:

Košenje travnjaka i skupljanje pokošene trave približno 20 puta u toku jedne godine.

Izazov:

Zadržati kvalitet košenja i dobre performanse skupljanja trave, a pritom smanjiti emisiju buke

Period upotrebe:

Period vegetacije,
U generalnom smislu od proleća
do jeseni.

Vrsta upotrebe

Na privatnim travnjacima.

Tehničke karakteristike proizvoda:

Tip motora

Elektro-motor bez četkica

Tip baterije

Fuse 18 V, Li-ion

Napon

36 V (2 x 18 V)

Površina košenja sa punom baterijom

500 m²

Brzina praznog hoda

2900 o/min

Prečnik košenja

430 mm

Visina košenja

25/35/45/55/65/75 mm

Zaštitna klasa

III

Tip zaštite

IPX1

Tip kućišta

Polipropilensko

Tip pogona

Gurajući

Zapremina korpe za sakupljanje trave

55 l

Masa

18 kg

Oprema

Color box



FUSE baterija 2x4.0 Ah
Punjač 2.4 A
Indikator stanja baterije

	Funkcije	Košenje Sakupljanje
	Edition	Normal
Buka K=3 dB(A):	Nivo zvučnog pritiska (Lpa)	76.2 dB(A)
	Nivo zvučne snage (LwA)	87 dB(A)
	Garantovani nivo zvučne snage (LwA)	89 dB(A)
Vibracije K=1.5m/s²:	Leva ruka: 0.56 m/s²	Desna ruka: 0.64 m/s²
Opis specifičnih karakteristika:		Fuse 18 V višestruko duži životni vek Fuse 18 V baterije su zasnovane na Li-ion tehnologiji. Ove baterije imaju do tri puta duži životni vek od Ni-Cd baterija sličnih karakteristika.
		Fuse 18 V zaštita od samopražnjenja Fuse 18 V bateriju možete odložiti na nekoliko meseci bez bojazni da će doći do pražnjenja i gubitka snage.
		Fuse 18 V dugoročno visoke performanse Fuse 18 V baterije pokazuju gotovo identične performanse na početku i kraju svog radnog veka.
		Fuse 18 V baterije bez memorijskog efekta Bateriju možete puniti bilo kada i bez obzira na stepen ispražnjenosti i bojazni od gubitka kapaciteta.
		Fuse 18 V štedi novac i prostor Kupovinom jedne baterije (u nekim slučajevima dve) i jednog punjača štedite pri kupovini sledećeg Fuse alata, jer ćete kupiti samo alat (bare tool) i time izbeći nepotrebne troškove kupovine novog seta baterije i punjača, a samim tim i uštedeti na prostoru u Vašoj radionici.

Dodatna oprema:



Baterija Fuse 18 V / 2 Ah

Br. artikla	056370
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	2 Ah
Bar kod	8605032611624
Br. kom. u trans. pak.	20



Baterija Fuse 18 V / 4 Ah

Br. artikla	056371
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	4 Ah
Bar kod	8605032611631
Br. kom. u trans. pak.	20



Baterija Fuse 18 V / 1.5 Ah

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	1.5 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	



Baterija Fuse 18 V / 3 Ah

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	3 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	



Punjač Fuse 1.65 A

Br. artikla	056372
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	40 W
Bar kod	8605032611648
Br. kom. u trans. pak.	20



Brzi punjač Fuse 2.4 A

Br. artikla	056373
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	70 W
Bar kod	8605032611655
Br. kom. u trans. pak.	20



Brzi punjač Fuse 4 A

Br. artikla	058974
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	105 W
Bar kod	8605032612294
Br. kom. u trans. pak.	4

Brzi punjač Fuse 2 x 3.5 A

Br. artikla	058189
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	200 W
Bar kod	8605032612294
Br. kom. u trans. pak.	10

Dimenzije transportnog pakovanja (mm)

Br. kom. u transportnom pakovanju - 1

