



YOU ASKED FOR A
MACHINE
WE GAVE YOU A
FRIEND

Garden and power tools
www.villager.eu

Villager®

VMS 18520

Bar kod: 8605032615639

Br. artikla: 062821



Opis uređaja:

Stacionarna mašina.

Opis tržišta:

Potrošači

Definicija uređaja:

Električna mašina koja se koristi za pravljenje brzih i preciznih preseka u radnom komadu pod izabranim uglom u dve ose, pomoću kružne testere koja rotira velikim brzinama.

Tipična upotreba:

Koristi za međufaznu i konačnu obradu drveta.

Period upotrebe:

Po potrebi korisnika

Vrsta upotrebe

Hobi

Tehničke karakteristike proizvoda:

Tip elektro-motora	Fuse 18 V, Li-ion
Tip motora	Indukcioni
Napon	18 V
Broj obrtaja u praznom hodu	3300 rpm
Prečnik lista testere	1 mm
Maks. širina reza	1.8 mm
Broj zuba	24
Opseg zakretanja	- 45°/0°/+45°
Nagnuti rez	0° do 45° na levo
Klasifikacija lasera	Klasa 2
Izlazna snaga lasera	< 1 mW
Talasna dužina	650 nm
Kapacitet sečenja (0° / 0°)	50 x 210 mm
Kapacitet sečenja (0° / 45°)	35 x 210 mm
Kapacitet sečenja (45° / 0°)	50 x 105 mm
Kapacitet sečenja (45° / 45°)	35 x 105 mm
Masa	9.9 kg
Oprema	Laser

Buka

$L_{pA} = 88.2 \text{ dB(A)}$

$L_{WA} = 101.2 \text{ dB(A)}$

Opis specifičnih karakteristika:			Fuse 18 V višestruko duži životni vek Fuse 18 V baterije su zasnovane na Li-ion tehnologiji. Ove baterije imaju do tri puta duži životni vek od Ni-Cd baterija sličnih karakteristika.	
			Fuse 18 V zaštita od samopražnjenja Fuse 18 V bateriju možete odložiti na nekoliko meseci bez bojazni da će doći do pražnjenja i gubitka snage.	
			Fuse 18 V dugoročno visoke performanse Fuse 18 V baterije pokazuju gotovo identične performanse na početku i kraju svog radnog veka.	
			Fuse 18 V baterije bez memorijskog efekta Bateriju možete puniti bilo kada i bez obzira na stepen ispražnjenosti i bojazni od gubitka kapaciteta.	
			Fuse 18 V štedi novac i prostor Kupovinom jedne baterije (u nekim slučajevima dve) i jednog punjača štedite pri kupovini sledećeg Fuse alata, jer ćete kupiti samo alat (bare tool) i time izbeći nepotrebne troškove kupovine novog seta baterije i punjača, a samim tim i uštedeti na prostoru u Vašoj radionici.	
Dodatna oprema:				
	Baterija Fuse 18 V / 2 Ah		Baterija Fuse 18 V / 4 Ah	
	Br. artikla	056370	Br. artikla	056371
	Tip baterije	Li-ion, 18 V	Tip baterije	Li-ion, 18 V
	Kapacitet baterije	2 Ah	Kapacitet baterije	4 Ah
	Bar kod	8605032611624	Bar kod	8605032611631
	Br. kom. u trans. pak.	20	Br. kom. u trans. pak.	20



Baterija Fuse 18 V / 1.5 Ah

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	1.5 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	

Baterija Fuse 18 V / 3 Ah

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	3 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	



Punjač Fuse 1.65 A

Br. artikla	056372
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	40 W
Bar kod	8605032611648
Br. kom. u trans. pak.	20

Brzi punjač Fuse 2.4 A

Br. artikla	056373
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	70 W
Bar kod	8605032611655
Br. kom. u trans. pak.	20



Brzi punjač Fuse 4 A

Br. artikla	058974
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	105 W
Bar kod	8605032612294
Br. kom. u trans. pak.	4

Brzi punjač Fuse 2 x 3.5 A

Br. artikla	058189
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	200 W
Bar kod	8605032612294
Br. kom. u trans. pak.	10

Dimenzije transportnog pakovanja (mm)	Br. kom. u transportnom pakovanju - 1
---------------------------------------	---------------------------------------

