



YOU ASKED FOR A
MACHINE
WE GAVE YOU A
FRIEND

Garden and power tools
www.villager.eu

Villager®

VVC 1020 B

Bar kod: 8605032616421

Br. artikla: 066255



Opis uređaja:

Usisivač za mokro i suvo.

Opis tržišta:

Potrošači

Definicija uređaja:

Mašina koja izaziva usisavanje kako bi usisala prljavštinu i različite čestice i prašinu sa poda, tapacira i sl. Pokreće ga elektro-motor čiji je izvor energije baterijski komplet (FUSE). Uređaj je opremljen sakupljačem koji služi za trenutno odlaganje.

Tipična upotreba:

Prikladan za usisavanje različitih vrsta prljavština (strugotina drveta, plastike, metala i slično. Idealan za teško pristupačna mesta.

Izazov:

Kompaktna konstrukcija koja omogućuje udoban rad.
Ergonomija.
Masa.

Period upotrebe:

U zavisnosti od potrebe korisnika.

**Vrsta
upotrebe**

Hobi

**Tehničke
karakteristike
proizvoda:**

Tip baterije

Fuse 18 V, Li-ion

Napon

18 V

Tip elektro-motora

Elektro-motor sa četkicama

**Protok
vazduha**

Niža brzina

11 l/s

Viša brzina

15 l/s

Vakuum

Niža brzina

10 kPa (100mbar)

Viša brzina

13 kPa (130mbar)

Dužina plastičnog creva

1.3 m

Prečnik plastičnog creva

Ø 32 mm

Zapremina sakupljača

10 l

Masa

3.35 kg

Oprema

Mlaznica za usisavanje vode
Alat bez baterije i punjača

Edition

Normal

Color box	
Opis specifičnih karakteristika:	 Fuse 18 V višestruko duži životni vek Fuse 18 V baterije su zasnovane na Li-ion tehnologiji. Ove baterije imaju do tri puta duži životni vek od Ni-Cd baterija sličnih karakteristika.
	 Fuse 18 V zaštita od samopražnjenja Fuse 18 V bateriju možete odložiti na nekoliko meseci bez bojazni da će doći do pražnjenja i gubitka snage.
	 Fuse 18 V dugoročno visoke performanse Fuse 18 V baterije pokazuju gotovo identične performanse na početku i kraju svog radnog veka.
	 Fuse 18 V baterije bez memorijskog efekta Bateriju možete puniti bilo kada i bez obzira na stepen ispražnjenosti i bojazni od gubitka kapaciteta.
	 Fuse 18 V štedi novac i prostor Kupovinom jedne baterije (u nekim slučajevima dve) i jednog punjača štedite pri kupovini sledećeg Fuse alata, jer ćete kupiti samo alat (bare tool) i time izbeći nepotrebne troškove kupovine novog seta baterije i punjača, a samim tim i uštedeti na prostoru u Vašoj radionici.

Dodatna oprema:



Baterija Fuse 18 V / 2 Ah

Br. artikla	056370
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	2 Ah
Bar kod	8605032611624
Br. kom. u trans. pak.	20



Baterija Fuse 18 V / 4 Ah

Br. artikla	056371
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	4 Ah
Bar kod	8605032611631
Br. kom. u trans. pak.	20



Baterija Fuse 18 V / 1.5 Ah

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	1.5 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	



Baterija Fuse 18 V / 3 Ah

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	3 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	



Punjač Fuse 1.65 A

Br. artikla	056372
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	40 W
Bar kod	8605032611648
Br. kom. u trans. pak.	20



Brzi punjač Fuse 2.4 A

Br. artikla	056373
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	70 W
Bar kod	8605032611655
Br. kom. u trans. pak.	20



Brzi punjač Fuse 4 A

Br. artikla	058974
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	105 W
Bar kod	8605032612294
Br. kom. u trans. pak.	4

Brzi punjač Fuse 2 x 3.5 A

Br. artikla	058189
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	200 W
Bar kod	8605032612294
Br. kom. u trans. pak.	10

Dimenzije kutije (colorbox) (mm)

